

SEÇÃO 5  
LISTA DE PEÇAS

Os componentes identificados com  $\triangle$  são críticos para a segurança. Somente os substitua por peças especificadas neste manual

5-1. VISTA EXPLODIDA

5-1-1. SEÇÃO PRINCIPAL



Ref. No.	Peça No.	Descrição
1	4-H03-351-01	TAMPA SUPERIOR
2	Y-8287-698-B	CONTROLE REMOTO RMT - D197A
$\triangle$ 3	1-H01-064-01	CABO DE FORÇA
5	Y-8287-179-A	PAINEL FRONTAL MONTADO

Ref. No.	Peça No.	Descrição
6	Y-8287-694-A	PLACA PAINEL FRONTAL (DISPLAY)
7	Y-8287-696-A	PLACA POWER (FONTE) 40DSLE15GPWB1G
8	Y-8287-692-A	PLACA PRINCIPAL 40BD89J2U1MAE2G
9	4-H03-350-01	CHASSI
10	4-H03-352-01	MECANISMO DE CARREGAMENTO 08GL31880-S312DC

## 5-2. LISTA DE PEÇAS ELÉTRICAS

Ref. No.	C d. Peça	Descrição
	<u>Y-8287-692-A</u>	<u>PLACA PRINCIPAL MONTADA SR320</u>
CE101,102, 23,25,26	1-H01-000-01	CAP. ELEC 47 UF 16V +/-20% (25GBCB470-M1X)
CE24	1-H01-001-01	CAP. ELEC 6.3V/470UF/+/-20% (25GBAB471-M1X0
CE104,30,35 ,362,761,762	1-H01-002-01	CAP. ELEC 220 UF 16V +/-20% (25GBCB221-M1X)
XP2	1-H01-003-01	CONECTOR 24 PINOS 46G39617W-24X (46A39617W-24X)
C121	1-H01-004-01	SMD.CAP 1UF 10V -20%+80% 0402 (28GHA0105-ZFX)
C124,39,40, 753	1-H01-005-01	SMD. CAP 1 UF 16VDC +80%/-20% (28GAC0105-ZFX)
C38	1-H01-008-01	SMD. CAP. 4.7 UF 16V +80/-20% (28GBC0475-ZFX)
C20,46	1-H01-009-01	SMD. CAP330PF 16V +/-5% NPO 0402 (28GHC0331-JCX)
C1,111,2,3, 445,7,8	1-H01-010-01	SMD. CAP 47PF 50V +/-5% 0402 (28GHB0470-JCX)
D20	1-H01-012-11	DIODO BAT54CSOT-23 (09GBAT54C-STXGA)
FB20,24	1-H01-014-01	CHIP BEAD 0603 500?+/-25% (33GKLN501-NTX)
R20	1-H01-016-01	RES. SMD 4.7 OHM 1/10W 0603 (19GAB0479-JTF)
R57,755	1-H01-017-01	RES. SMD 22K 1/16W +/-5% (19GGA0223-JTF)
R362	1-H01-018-01	RES. SMD 51K OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0513-JTF)
R12	1-H01-022-01	RES. SMD 100K OHM 1/16W +/-5% (19GGA0104-JTF)
R33	1-H01-024-01	RES. SMD 560 OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0561-JTF)
R23,24	1-H01-027-01	RES. SMD 27K OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0273-JT)
R106,107	1-H01-028-01	RES. SMD 4.7 OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0479-JTF)
R136,2,3,36, 37,452,5,6,7, 8	1-H01-029-01	RES. SMD 100 OHM 1/16W +/-5% (19GGA0101-JTF)
R765	1-H01-030-01	RES. SMD 20K OHM 1/16W +/-1% (19GGA0203-FTF)
R766	1-H01-032-01	RES. SMD 12K OHM 1/16W +/-1% 0402 (19GGA0123-FTF)
R79	1-H01-034-01	RES. SMD 75 OHM 1/16W +/-1% 0402 (19GGA0750-FTF)
R366,372	1-H01-036-01	RES. SMD 30K OHM 1/16W +/-5% (19GGA0303-JTF)
XP1	1-H01-038-01	CONECTOR 5PIN TJC3-5A (46G33079W-05X)
XP3	1-H01-039-01	CONECTOR 6PIN (46G35199W-06X)
R112,113, 116,134,135, 139,147,195, 26,30,31,364 ,367,370,373 ,73,754	1-H01-040-01	RES. SMD 10K OHM 1/16W +/-5% (19GGA0103-JTF)
Y2	1-H01-041-01	CRISTAL 27MHZ (45GOSC27M-0YAGA)
R25,363	1-H01-042-01	RES. SMD 15K OHM 1/16W +/-5% (19GGA0153-JTF)
CE361	1-H01-043-01	CAP. ELEC 100 UF 16V +/-20% (25GBCB101-M1X)
R110,18	1-H01-044-01	RES. SMD 3.3K OHM 1/16W +/-5% (19GGA0332-JTF)
C108,109, 251,252,253, 365,367,451, 5, 56	1-H01-045-01	SMD. CAP 100 PF 50V +/-5% 0402 (28GHB0101-JCX)
R27	1-H01-047-01	RES. SMD 1 OHM 1/10W +/-5% (19GAB0109-JTF)
R369,375	1-H01-049-01	RES. SMD 2K OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0202-JTF)
R368,374	1-H01-050-01	RES. SMD 470 OHM 1/16W +/-5% 0402 (19GGA0471-JTF)
R193,196	1-H01-051-01	RES. SMD 33 OHM 1/16W +/-5% (19GGA0330-JTF)
C100,23,26, 33,34,35,37, 41, 44,45,48	1-H01-052-01	SMD. CAP 0.1 UF 50V +80%-20% 0603 (28GAB0104-ZFX)