

Sanyo C29LF37 chasis lb4-c

## TRUCO PARA ELIMINAR EL POWER FAILURE

Bien para eliminar el power fail bendito, siguiendo la pista del pin 27 del CPU encuentras una resistencia de superficie que hace de fusible (R832, 000 smd) que conecta a toda la línea de PF, levantarla y al lado hay una pista que viene directo de los +5volt del regulador IC681 (7805), ahí justo queda para colocarle una resistencia de 10Kohm y con esto se anula el PF, haciendo que no se proteja y puedas tomar

tensiones, 

Bueno descubrí la causa de que se protegiera era la resistencia R442 de 1kohm por 3Wats que estaba desvalorizada a mas de 10kohm y cuando le dí arranque con el PF desactivado terminó de volarse, así que cambié y salió perfecto

TATUZA

[www.planetatecnico.com](http://www.planetatecnico.com)