

Таблица 145

Режимы работы транзисторов по постоянному току  
электрофона «Аккорд-стерео»

Блок	Обозначение транзистора по схеме и его тип	Напряжение, В		
		база	эмиттер	коллектор
Усилитель НЧ УНЧ-1 (УНЧ-2)	T1 — КТ315Г	—5,0	—5,6	0
	T2 — МП40	—2,2	—2,0	—6,2
	T3 — МП40	—6,2	—6,0	—8,0
	T4 — МП40	—1,2	—1,0	—5,5
	T5 — МП25А	—1,0	—0,8	—11,0
	T6 — МП25А	—11,0	—11,0	—22,0
	T7 — МП37А	—11,0	—11,0	—0,1
	T8 — П213А	—11,0	—11,0	—22,0
	T9 — П213А	—1,0	0	—11,0
Блок питания (БП)	T1 — П216Б	—22,0	—22,0	—36,0

Таблица 146

Режимы работы транзисторов по постоянному току  
электрофона «Аккорд-201-стерео»

Блок	Обозначение транзистора по схеме и его тип	Напряжение, В		
		база	эмиттер	коллектор
Усилитель НЧ УНЧ-1 (УНЧ-2)	T1 — КТ315Г	—4,0	—4,7	0
	T2 — МП40	—1,2	—1,3	—5,0
	T3 — МП40	—5,0	—4,8	—8,6
	T4 — МП40	—0,95	—0,8	—6,0
	T5 — МП25А	—0,9	—0,7	—11,5
	T6 — МП25А	—11,5	—11,5	—22,0
	T7 — МП37А	—11,5	—11,5	—0,1
	T8 — П213А	—11,5	—11,5	—22,0
	T9 — П213А	—0,1	—0,05	—11,5
Блок пи- тания (БП)	T1 — П216	—22,0	—22,0	40,0